

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO E MANUTENZIONE PLAFONIERA 1 LUCE

- 1) Togliere tensione di rete prima di procedere con l'installazione dell'apparecchio di illuminazione
- 2) Fissare la base metallica a parete con adeguati tasselli che abbiano almeno resistenza a 80° meglio se in metallo. (tutti i buchi della plafoniera possono essere usati per il fissaggio). Se il diametro della plafoniera supera i 40 cm è consigliabile usare 3 tasselli.
- 3) Collegare i conduttori di alimentazione al portalampane, assicurandosi di rispettare L(LINEA), N (NEUTRO) e il filo terra alla vite di rame (sguainando i fili derivanti dalla linea di alimentazione domestica per almeno 7mm).
- 4) Inserire le lampadine di caratteristiche adeguate.
- 5) Applicare il diffusore in vetro:
 - montatura con 3 ganci, spingere il vetro verso il gancio con la molla e poi rilasciarlo lentamente assicurandosi che rientri negli altri due ganci.
 - montatura con 3 viti, posizionare il vetro all'interno della base e avvitare le viti senza stringere troppo.
- 7) Ripristinare la tensione di rete.

DATI TECNICI:

230V - 50Hz Classe I 1 X MAX 53W - E27
Installabile su piani normalmente infiammabili
L'apparecchio è destinato ad ambienti asciutti.
Non è previsto per ambienti esterni



AVVERTENZE:

-  La sicurezza dell'apparecchio è garantita solamente con l'uso appropriato delle presenti istruzioni, che necessita leggere e conservare.
-  Togliere la tensione di rete prima della sostituzione della lampada e comunque prima di ogni operazione di manutenzione.
-  Non coprire l'apparecchio con panni o quant'altro possa causare un eccessivo surriscaldamento.
-  La Ns. azienda declina ogni responsabilità per danni causati da uno scorretto utilizzo o per la manomissione dell'apparecchio stesso.
-  Per la sostituzione di componenti usurati rivolgersi a personale