

Gigaset PREMIUM 100

Il gestore dei contatti intelligente

- Una rubrica extra-large per un massimo di 500 contatti con 3 numeri di telefono ciascuno
- Eccellente acustica con profili audio che possono essere impostati rapidamente utilizzando i tasti funzione
- Micro USB per la sincronizzazione dei dati con il PC
- Modalità vivavoce con una brillante qualità full-duplex
- Connessione per cuffie da 2,5 mm
- Display a colori TFT di alta qualità
- Visualizzazione della chiamata con immagine (Picture CLIP)



Qualità Audio

- Comoda modalità vivavoce in qualità full-duplex
 - con altoparlante separato nel microtelefono
 - e 4 profili modalità vivavoce per l'adattamento ottimale dell'acustica
- Profili audio impostabili per l'adattamento ottimale dell'acustica alla situazione locale con un proprio pulsante del profilo
- Eccellente qualità audio (HDSP™ – High Definition Sound Performance) per le chiamate VoIP
- Facile regolazione del volume tramite i pulsanti laterali sul portatile
- Volumi suoneria impostabili in 5 fasi
- Jack (2,5 mm) per il collegamento dell'auricolare (mono)

Display

- Display a colori TFT illuminato
38 x 32 mm (H x W), 46 mm (1.8") diagonale
65,000 colori, 8 linee, 128 x 160 pixels
- Illuminazione del display / combinazione di colori impostabile
 - Sfondo nero
 - Sfondo luminoso
- Grande carattere regolabile per elenchi di chiamanti e rubrica
- Display/salvaschermo
 - Orologio analogico o digitale
 - Immagini personali
 - Presentazione con immagini personali
- In sleep mode
 - Visualizzazione di data e ora del giorno
 - Visualizzazione dell'intensità di campo e dello stato di carica della batteria
 - Tasti display per la selezione rapida delle funzioni
- Durante una chiamata: Visualizzazione della durata della chiamata

Rubrica e funzioni di composizione

- Rubrica fino a 500 contatti (vCard): nome, cognome, 3 numeri di telefono, e-mail, compleanno, melodia VIP, foto per Picture CLIP
- Ricerca per cognome o nome
- Trasferimento vCard con telefono cellulare/PC tramite micro USB
- Preparazione alla chiamata (inserimento del numero prima della procedura di selezione vera e propria) con opzione di correzione
- Ricomposizione degli ultimi 20 numeri
- Riselezione automatica
- Tasti di scelta rapida programmabili (tasti 2-9)
- Procedura di composizione: selezione multifrequenza a due toni (DTMF), selezione a impulsi (DP)
- Tasto di selezione (tempi flash programmabili)

Visualizzaz. e segnalaz. di chiamata

- Con numero di telefono o nome (CLIP/CNIP)
- Con immagine del chiamante (Picture CLIP)
- Tasto auricol. lampeggiante e animaz. della chiamata a colori
- Con suoneria individuale
 - 22 melodie nel portatile
 - 5 livelli volume / OFF / crescendo regolabile
- Immagini scaricabili e suonerie per il portatile (ad es. *.bmp, *.mp3)
- Suonerie individuali per chiamate esterne/interne
- Modalità giorno/notte: disattivazione suoneria temporizzata, ad eccezione dei contatti VIP
- Soppressione delle chiamate anonime: le chiamate senza un numero CLIP vengono visualizzate solo visivamente o bloccate
- Lista blocchi per 5 numeri: "non squillare" impostabile opzionalmen., solo visual. visiva di chiamata o blocco chiamata

Gigaset

Wherever you go.

Visualizzazione delle chiamate perse/elenco delle chiamate

- Il tasto messaggi lampeggiante indica nuovi messaggi e fornisce un comodo accesso all'elenco dei messaggi (il LED lampeggiante può essere acceso e spento)
- Elenco chiamanti con numero di telefono (CLIP) e tempo per tutte le chiamate (60 voci), nonché per chiamate in uscita, in entrata o perse (20 voci ciascuna)

Tastiera

- Tastiera illuminata di alta qualità
- Illuminazione dei tasti può essere attivata e disattivata
- 2 tasti display configurabili per un rapido accesso alle funzioni di uso frequente
- Tasto di navigazione a 5 direzioni
- Il tasto "Rispondi" e vivavoce lampeggia durante la chiamata, si accende durante la modalità vivavoce (verde)
- Tasto "Riaggancia" / On/Off (si accende in rosso)
- Tasto per impostare i profili audio
- Tasto di chiamata/vivavoce illuminato
- Tasto per impostare i profili audio
- Blocco tasti on/off tramite cancelletto (#).
- Tasto di selezione (tempi flash programmabili)
- Tasto del volume sul lato del ricevitore

Menu

- Comoda guida al menu in varie lingue (D, GB, F, I, E, P, TR, ecc.)
- Facile utilizzo tramite icone colorate, testi dei menu e tasti del display

Connessione PC

Collegamento al PC tramite cavo dati tramite micro USB sul microtelefono (cavo non compreso nella fornitura)

Software gratuito: Gigaset QuickSync per Microsoft® o Mac

- Sincronizzazione della rubrica con MS Outlook e MAC
- Media pool:
 - Per salvare le immagini per Picture CLIP e screensaver (*.bmp, *.jpg, *.gif)
 - Formati: CLIP immagini: 128 x 86 pixels
Screensaver: 128 x 160 pixels
 - Melodie / suoni per suonerie personali (*.wma, *.mp3, *.wav)
 - Capacità di memoria per immagini/melodie: 3,2 MB (circa 100 immagini)
- Interfaccia CTI: visualizzazione selezione/chiamata su PC con MS Outlook

Funzioni aggiuntive

- Plug-and-play: installazione molto semplice: disimballare, collegare e chiamare (telefono registrato in fabbrica)
- Calendario con panoramica del mese e agenda per 30 appuntamenti con testo e suoneria separata
- Promemoria di compleanno per ogni voce della rubrica
- Funzione sveglia con melodia regolabile e funzione snooze
- Baby monitor (allarme bambino) con funzione interfono
 - a un dispositivo esterno, come un telefono cellulare
 - o a un dispositivo interno, come un ricevitore aggiuntivo
- Funzione di chiamata diretta (baby call): Selezione di un numero di telefono premendo un tasto qualsiasi
- Nome del portatile modificabile
- Supporto di funzionalità di prestazioni di rete, come inoltro di chiamata, avviso di chiamata, ecc..
- Tono di avviso se l'utente esce dal raggio d'azione del sistema

Funzionalità con più portatili

- Chiamate interne gratuite
- 2 chiamate possibili contemporaneamente (1 esterno e 1 interno tra 2 interni)
- Trasferimento rubrica telefonica tra portatili
- Chiamata interna verso tutti o selezionati portatili
- Trasferimento di chiamata a un altro portatile con funzione di selezione/richiamata
- Conferenza a 3 (1 esterno e 2 interni)
- Passaggio a una chiamata esterna (impostabile)
- Squillo simultaneo di tutti i portatili per chiamate esterne

ECO DECT

- Riduzione automatica della potenza di trasmissione in funzione della distanza tra il portatile e la stazione base
- Zero radiazioni in modalità standby, anche se si utilizzano più portatili, purché tutti i portatili registrati supportino ECO DECT
- Basso consumo energetico grazie agli adattatori di alimentazione plug-in a risparmio energetico

Specifiche tecniche

Configurazione	<ul style="list-style-type: none"> ○ Fino a 6 handsets possono essere registrati (per ulteriori informazioni, vedere www.gigaset.com/compatibilità) ○ Ampliamento del raggio di trasmissione con ripetitore Gigaset r
Connessione	1 connessione rete fissa (a/b analogica)
Uso	Collegamento principale/sistema di telecomunicazioni/router
Standards	DECT, GAP, HDSP™,
Handset	<ul style="list-style-type: none"> ○ Standby: Fino a 300 h circa 95 h quando l'illuminazione del display è costantemente attiva ○ Durata Chiam: Fino a 12 ore ○ Batterie: 2 x AAA (NiMH) ○ Tempo carica: circa. 5 ore ○ Range <ul style="list-style-type: none"> - Interno: Fino a 50 m - Esterno: Fino a 300 m ○ Dimensioni: 151 x 49 x 26 mm (H x B x D) ○ Peso: Approx. 114 g
Base station	<ul style="list-style-type: none"> ○ Power supply: 230 V plug-in power adapter ○ Dimensioni: 116 x 97 x 62 mm (H x B x D) ○ Weight: circa. 100 g ○ Stazione base adatta per il montaggio a parete
Confezione	<ul style="list-style-type: none"> ○ 1 Gigaset base station PREMIUM 100 ○ 1 Gigaset handset PREMIUM 100H ○ 1 plug-in power adapter ○ 1 cavo connessione telefonica ○ 2 AAA batterie ricaricabili (NiMH) ○ 1 battery cover ○ 1 belt clip ○ 1 manuale istruzioni
Appliance colour	Black
Data sheet version	10.03.2022

Part Number => S30852-H2605-R111