



SCHEDA TECNICA PRODOTTO

26 March 2024

MXW 5

Mixer 5 canali con doppio radiomicrofono VHF

Mixer audio compatto e facilmente trasportabile si presta all'utilizzo nelle più svariate situazioni. Accetta 1 ingresso mic/line tramite connettore combo XLR/6,3mm e 2 ingressi di linea stereofonici tramite RCA. Unico nel suo genere, dispone di 2 radiomicrofoni per il pratico utilizzo durante feste, manifestazioni, premiazioni, battesimi etc.

E' alimentato tramite cavo USB e quindi può essere collegato direttamente ad un notebook o ad un powerbank senza utilizzare alimentatori esterni (cavo Type-C incluso).

Il canale dedicato ai radiomicrofoni possiede regolatori di tonalità e volume, quello con connettore combo presenta anche comando di guadagno mentre i 2 canali stereo possono essere regolati solo in volume.

Il quinto canale è dedicato al lettore MP3 che opera sia tramite USB che collegato al PC come una scheda audio, captando e inviando il segnale audio da/a computer.

Non manca neppure l'alimentazione phantom +48V, la presa cuffia, il ricevitore bluetooth e un processore DSP a 16 effetti.

Frequenza microfoni: 177.6 (blu) /204.6 Mhz (orange)



Connettori in ingresso	XLR + RCA + 6,3mm
Connettori in uscita	RCA
N. ingressi line	5
Ingressi microfonici	1
Numero canali	5
Funzione eco	No
Funzione phantom	Si
Risposta in frequenza	20Hz - 20KHz
Colore	Nero
Peso (Kg)	1,3
Dimensioni Prodotto	162 x 140 x 43 mm
Alimentazione	5V DC tramite cavo USB

Puoi trovare articoli correlati, accessori ed aggiornamenti su:

www.karmaitaliana.it

Inoltre potrai scaricare i nostri cataloghi in formato PDF per:

Mixer - Disco Light - Microfoni e radiomicrofoni - Alimentatori - accessori - Staffe porta TV - Amplificazione stereo - Diffusori passivi e amplificati



8015439340056